

FlashOne

Led Φάρος με ηχητική ειδοποίηση 12V-230V

Σημειώσεις και οδηγίες ασφαλείας

- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται με την τροφοδοσία αποσυνδεδεμένη. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες των ακροδεκτών είναι σωστά σφιγμένες.
- Η συσκευή λειτουργεί με τροφοδοσία DC ή AC. Σε εφαρμογές υψηλής τάσης AC, ασφαλίστε σωστά την καλωδίωση για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ατυχήματα που οφείλονται σε λανθασμένη καλωδίωση.
- Για χρήση της κεραίας RF: ξεβιδώστε την κεραία, στερεώστε το καλώδιο τροφοδοσίας της κεραίας στη βίδα σύνδεσης και βιδώστε ξανά την κεραία.

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση εισόδου	DC/AC 12V–220V
Ρεύμα λειτουργίας	<350 mA στα 12V DC
Φωτεινότητα	>100 lm στα 1,5W (3 LED)
Λειτουργίες φωτισμού	Μόνιμος φωτισμός ή διακοπτόμενος (flash)
Συχνότητα αναλαμπής	1 Hz
Επιλογή λειτουργίας φωτισμού	Με μετακίνηση του βραχυκυκλωτήρα (jumper)
Βομβητής	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
Επιλογή βομβητή	Με αφαίρεση/τοποθέτηση του βραχυκυκλωτήρα (jumper)
Θύρες σύνδεσης	Τροφοδοσία και κεραία
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C έως +60°C
Βαθμός Προστασίας	IP54

Σύνδεση

Η πλακέτα διαθέτει δύο ακροδέκτες σύνδεσης και δύο jumpers. Ο ακροδέκτης της ενσωματωμένης λυχνίας είναι προκαλωδιωμένος από το εργοστάσιο και δεν απαιτεί κάποια ενέργεια.

- Ακροδέκτης τροφοδοσίας: σύνδεση τροφοδοσίας DC/AC 12–220V.
- Jumper λειτουργίας Flash: επιλέξτε μόνιμο φωτισμό (NOR) ή αναλαμπή (FL).
- Jumper βομβητή: επιλέξτε ενεργό βομβητή (BP) ή απενεργοποιημένο βομβητή (NC).

