Πρ.Δρακάκη 11 ,173 41 Άγιος Δημήτριος
Τηλ. Κέντρο: 210 9850 244, Fax: 210 9823 264
www.profelmnet.com

S-18T

Χειριστήριο 3 καναλιών 433,92MHz



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα λειτουργίας: 433.92 MHz
Μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύς (ERP): < 1 mW (μέγιστο μετρούμενο 0.89 mW)
Κύκλος λειτουργίας (Duty Cycle): < 10%
Τύπος κεραίας: Εσωτερική, σταθερή (0.5 dBi)
Τροφοδοσία: 6V μπαταρία -2XCR2016
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως +55°C
Τεχνολογία κωδικοποίησης: Κυλιόμενος κωδικός (Rolling Code)
Αριθμός καναλιών: 3
Συμβατότητα: Δέκτες PROFELMNET συμβατής κυλιόμενης κωδικοποίησης

Η συγκεκριμένη διαδικασία αναφέρεται στους κυλιόμενους κωδικούς χειριστηρίων Profelmnet.

Πριν την παραπάνω διαδικασία θα πρέπει πρώτα να έχετε επιβεβαιώσει ότι ο Μοναδικός Κωδικός Κυλιόμενης Κωδικοποίησης είναι συμβατός με εκείνο του ΝΕΟΥ χειριστηρίου που έχετε αγοράσει. Σε αντίθετη περίπτωση, το ΝΕΟ σας χειριστήριο δεν θα αποθηκεύεται στον αυτοματισμό σας.

Που αναζητούμε τον Μοναδικό Κωδικό Κυλιόμενης Κωδικοποίησης ?

Ανοίγουμε το χειριστήριο ή τον αυτοματισμό που βρίσκεται στο μοτέρ και βρίσκουμε το άσπρο αυτοκόλλητο παραγωγής της Profelmnet.



Εδώ βρίσκετε το 2ψήφιο ή 3ψηφιο νούμερου κυλιόμενου κωδικού.
Οι 2 ή 3 αυτοί αριθμοί πρέπει να είναι **ΙΔΙΟΙ** ώστε παλαιά και
νέα χειριστήρια να είναι συμβατά.

Α. Ασύρματη Διαδικασία – Χωρίς επαφή με τον αυτοματισμό

• Πηγαίνετε σε κοντινή απόσταση στο μοτέρ σας. Η πόρτα σας πρέπει να είναι τελείως κλειστή ή τελείως ανοικτή.
• Πατάτε το παλιό χειριστήριό σας, το οποίο είναι ήδη σε λειτουργία, για να ανοίξει/κλείσει η πόρτα και το κρατάτε συνεχόμενα πατημένο.
• Μετά από 6-7 δευτερόλεπτα η πόρτα θα σταματήσει. Αφήνετε το παλιό σας χειριστήριο και μέσα σε 3 δευτερόλεπτα πατάτε το νέο χειριστήριο που θέλετε να αποθηκεύσετε στην πόρτα σας.
• Την ίδια διαδικασία επαναλαμβάνουμε για κάθε νέο χειριστήριο.

Β. Αποθήκευση μέσω του αυτοματισμού – Συνίσταται τεχνικός

Πατήστε το μπουτόν κωδικού (CODE) που βρίσκεται στον αυτοματισμό και μόλις ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό LED αφήστε το αμέσως. Πατήστε τώρα το νέο τηλεκοντρόλ. Το ενδεικτικό LED αναβοσβήνει στιγμιαία. Το τηλεκοντρόλ έχει αποθηκευτεί..

Επωνυμία Κατασκευαστή: PROFELMNET | Λ. ΨΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Προέδρου Δρακάκη 11, 17341 Άγιος Δημήτριος, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-9850244 Email: info@profelmnet.com

CE