


PS-46T

Χειριστήριο σταθερού κωδικού 433,92MHz

Προγραμματισμός



Το PS-46T είναι χειριστήριο σταθερού κωδικού 4 καναλιών. Το χειριστήριο αυτό χρησιμοποιείται ως 'μάνα' χειριστήριο.

Δημιουργία καινούργιου κωδικού:

Πατάμε τα 2 κάτω μπουτόν του χειριστηρίου όπως φαίνεται στην φωτογραφία, μέχρι το μπλε ενδεικτικό να ανάψει. Αμέσως μετά, αφήνουμε το ένα μπουτόν του χειριστηρίου και μετά το άλλο. Το χειριστήριο έχει δημιουργήσει επιτυχώς νέο κωδικό σταθερού κωδικού και στα 4 κανάλια.

Το χειριστήριο PS-46T δεν χρησιμοποιείται ως αντιγραφικό χειριστήριο. Είναι χειριστήριο σταθερού κωδικού, που δημιουργεί νέους κωδικούς και πρέπει να αποθηκεύεται στον αυτοματισμό.

Έαν έχετε αυτοματισμό Profelmnet, μπορείτε να ακολουθήσετε τους παρακάτω 2 τρόπους για να αποθηκεύσετε το χειριστήριο στην μνήμη του αυτοματισμού:

Προσθήκη νέων τηλεκοντρόλ ασύρματα:

Η πόρτα να είναι τελείως κλειστή ή τελείως ανοικτή. Πατήστε από κοντά, το τηλεκοντρόλ που λειτουργεί την πόρτα και κρατήστε το πατημένο μέχρι να σταματήσει η πόρτα (περίπου στα 6-7 δευτερ.). Αμέσως αφήστε το και εντός 3 δευτ., πατήστε μόνο το NEO τηλεκοντρόλ. Ελέγξτε ότι το νέο τηλεκοντρόλ λειτουργεί αλλιώς επαναλάβετε την διαδικασία από την αρχή.

Προσθήκη τηλεκοντρόλ στην μνήμη:

Πατήστε το μπουτόν κωδικού και μόλις ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό αφήστε το αμέσως. Το κόκκινο ενδεικτικό παραμένει αναμμένο μόνο για 3 δευτ. Στο διάστημα αυτό πριν σβήσει πατήστε ένα μπουτόν του νέου τηλεκοντρόλ. Το ενδεικτικό αναβοσβήνει. Το τηλεκοντρόλ έχει αποθηκευθεί.

